


【HCL-F-CP】



【HCL-BNC-CP】

- ◆ 傳輸距離可達 200 公尺
- ◆ 100%台灣製造
- ◆ 內建避雷管可防電壓突波及避雷，大幅降低設備的損壞率
- ◆ 本保護器具絞線傳輸器之功能，並兼有雷擊時自我損毀之能力，以保護後方器材
- ◆ 當雷擊能量超過600W時，本保護裝置即可在千分之四秒內動作，損毀、斷路，而形成保護作用
- ◆ 傳送清晰的類比訊號給使用者
- ◆ 減少因距離產生的斜紋干擾
- ◆ 連接的方式為線對線的連接
- ◆ 免強波、免混頻、免調整，降低施工成本

HCL-F-CP、HCL-BNC-CP

連接方式	F 母頭	連接損失	小於1db，衰減損失 0~3db
	BNC 公頭		溫度範圍
影像格式	NTSC/PAL	濕度範圍	0~90%
影像輸入	1 V P-P，75 Ohms	網路線傳輸	可傳輸4支監視器
傳輸距離	200公尺 / CAT5e	線材使用	CAT5e、CAT6
畫素	8MP	防雷	600W
		抗干擾	支援